

## **Základné zásady bezpečnej práce v skladoch**

- **Sklady musia svojim vyhotovením, vybavením a usporiadaním zodpovedať druhu skladovaných materiálov;**
- **V skladoch musia byť dostatočne široké voľné priechody medzi skladovými regálmi, poličkami a medzi jednotlivými voľne uloženými materiálmi;**
- **Prevádzkové plochy skladu musia byť trvanlivé, odolné proti oteru, chemikáliám, primerane drsné, bezprašné a čistiteľné;**
- **Úžitková skladovacia plocha musí byť označená informačnou tabuľkou s uvedením najväčšieho dovoleného zaťaženia na jednotku plochy ( $\text{kg/m}^2$ );**
- **Prístup k regálom musí byť stále voľný a nesmie nič brániť a sťažovať ukladanie a vyberanie materiálu z neho;**
- **Šírka uličiek medzi regálmi a stohmi musí zodpovedať spôsobu ukladania materiálu a musí mať minimálnu šírku v zmysle technických predpisov;**
- **Šírka uličky na prechod dopravných vozíkov musí byť väčšia, ako najväčšia šírka vozíkov, alebo nákladov v zmysle osobitného predpisu;**
- **Všetky regály musia byť stabilné, nesmú byť preťažované;**
- **Regály musia byť trvalo označené štítkami s uvedením najväčšej nosnosti bunky a počtom buniek v stĺpci;**
- **Regály pred uvedením do prevádzky, premiestnení, alebo prestavaní musia byť prekontrolované;**
- **Regály sa musia pravidelne kontrolovať v zmysle osobitného predpisu, hlavne na stabilitu, tuhosť spojov, zvislosti a vodorovnosti a o výsledku kontroly musí byť vyhotovený záznam;**

- Ukladanie materiálu do regálov sa musí vykonávať stanoveným spôsobom, stanoveným smerom, dodržiavaním manipulačných medzier, neukladaním poškodených materiálov, alebo manipulačných jednotiek;
- Materiál a predmety musia byť skladované tak, aby pri odoberaní, alebo ďalšom skladovaní nedošlo k ich zosunutiu a aby nevyvíjali tlak na priečky, podpery, murivo ani časti budov, ak nie sú na to prispôsobené;
- Pri ručnej obsluhu regálov sa musia používať rebríky, prenosné schody, manipulačné plošiny a pod.;
- V čase nevyhovujúceho technického stavu musí byť regál výrazne označený, prípadne musí byť znemožnená jeho použiteľnosť;
- Skladovaný materiál musí byť uložený tak, aby nemohol spôsobiť ohrozenie zamestnancov svojim pádom, prevrátením a pod.;
- Plechy, tyče, rúrky a iné predmety musia byť uskladnené v regáloch vodorovne;
- Technické zariadenia používané v skladoch (regálové zakladače, ručné a motorové vozíky, zdvíhacie zariadenia a i.) musia byť používané v súlade s platnými predpismi vrátane pokynov výrobcu.

▪

### **Zakázané je :**

- Zakladať východy a manipulačné uličky predmetmi;
- Vyliezať na regál;
- Používať regály, ktorých technický stav by mohol ohroziť bezpečnosť osôb, alebo majetku.